

Технические характеристики бензинового генератора Fogo F 3001 R:



Общие данные	Технические характеристики	F 3001 R
		Основная мощность Prime, кВА/кВт (PRP)
	Резервная мощность Standby, кВА/кВт (LTP)	2,7 / 2,7
	Коэффициент мощности, Cos φ	1
	Исполнение	Открытое
Двигатель	Производитель	Rato (Китай)
	Модель	R 210
	Тип двигателя	Бензиновый, четырехтактный
	Частота оборотов двигателя, об/мин	3000
	Охлаждение	Воздушное
	Количество и расположение цилиндров	1
	Расход топлива при нагрузке 75%, л.	1,4
	Общий объем масла, л.	0,6
	Тип запуска	Ручной
Генератор	Погрешность выдаваемого напряжения, %	± 2
	Выходное напряжение, В	230
	Частота выходного напряжения, Гц	50
	Изоляция	Класс H
	Уровень технической защиты	IP 23
Вес и габариты	Длина, мм	580
	Ширина, мм	395
	Высота, мм	405
	Сухой вес, кг	37,5
	Емкость топливного бака, л	3,6
Комплектация	Защищенная розетка 16 А, 230 В	2
	Защищенная розетка 16 А, 400 В	×
	Защищенная розетка 32 А, 230 В	×
	Защищенная розетка 32 А, 400 В	×
	Автоматическое регулирование напряжения AVR	✓
	Электростартер (АКБ)	×
	Защита от перегрузки	✓
	Счетчик моточасов	×
	Датчик уровня масла	✓
	Глушитель	×
	Подготовка под АВР (ATS)	×
	Автозапуск (панель управления Fogo AT 206 / ATS)	×
Сварочный модуль, разъемы для сварочных кабелей	×	