

Технические характеристики бензинового генератора Fogo FH 6001 TRE:



Общие данные	Технические характеристики	FH 6001 TRE
Двигатель	Основная мощность Prime, кВА/кВт (PRP)	5,6 / 5,6
	Резервная мощность Standby, кВА/кВт (LTP)	6,2 / 6,2
	Коэффициент мощности, Cos φ	1
	Исполнение	Открытое
	Производитель	Honda (Япония)
	Модель	GX 390
	Тип двигателя	Бензиновый, четырехтактный
	Частота оборотов двигателя, об/мин	3000
	Охлаждение	Воздушное
Генератор	Количество и расположение цилиндров	1
	Расход топлива при нагрузке 75%, л.	2,7
	Общий объем масла, л.	1,1
	Тип запуска	Электростартер/Ручной
	Погрешность выдаваемого напряжения, %	± 2
Вес и габариты	Выходное напряжение, В	230
	Частота выходного напряжения, Гц	50
	Изоляция	Класс II
	Уровень технической защиты	IP 23
Комплектация	Длина, мм	790
	Ширина, мм	580
	Высота, мм	650
	Сухой вес, кг	95
	Емкость топливного бака, л	45
	Защищенная розетка 16 А, 230 В	1
	Защищенная розетка 16 А, 400 В	×
	Защищенная розетка 32 А, 230 В	1
	Защищенная розетка 32 А, 400 В	×
	Автоматическое регулирование напряжения AVR	✓
	Электростартер (АКБ)	✓
	Защита от перегрузки	✓
	Счетчик моточасов	×
	Датчик уровня масла	✓
Глушитель	✓	
Подготовка под АВР (ATS)	×	
Автозапуск (панель управления Fogo AT 206 / ATS)	×	
Сварочный модуль, разъемы для сварочных кабелей	×	