

Технические характеристики бензинового генератора Fogo F 2001 IS:



Общие данные	Технические характеристики	F 2001 IS
Двигатель	Основная мощность Prime, кВА/кВт (PRP)	1,6 / 1,6
	Резервная мощность Standby, кВА/кВт (LTP)	1,8 / 1,8
	Коэффициент мощности, Cos φ	1
	Исполнение	Открытое
	Производитель	Rato (Китай)
	Модель	R 100
	Тип двигателя	Бензиновый, четырехтактный
	Частота оборотов двигателя, об/мин	3000
	Охлаждение	Воздушное
	Количество и расположение цилиндров	1
Генератор	Расход топлива при нагрузке 75%, л.	0,67
	Общий объем масла, л.	0,35
	Тип запуска	Ручной
	Погрешность выдаваемого напряжения, %	± 1
	Выходное напряжение, В	230
Вес и габариты	Частота выходного напряжения, Гц	50
	Изоляция	Класс H
Комплектация	Уровень технической защиты	IP 23
	Длина, мм	498
	Ширина, мм	290
	Высота, мм	459
	Сухой вес, кг	22
Комплектация	Емкость топливного бака, л	4
	Защищенная розетка 16 А, 230 В	1
	Защищенная розетка 16 А, 400 В	×
	Защищенная розетка 32 А, 230 В	×
	Защищенная розетка 32 А, 400 В	×
	Автоматическое регулирование напряжения AVR	×
	Электростартер (АКБ)	×
	Защита от перегрузки	✓
	Счетчик моточасов	×
	Датчик уровня масла	✓
	Глушитель	×
	Подготовка под АВР (ATS)	×
	Автозапуск (панель управления Fogo AT 206 / ATS)	×
Сварочный модуль, разъемы для сварочных кабелей	×	